

# 快速安装指南

## 无线路由器

物品清单：• 无线路由器 • 电源适配器 • 快速安装指南 • 保修卡

### 1 连接路由器

请按照如下步骤连接路由器：**连接网络**→**连接电源**→**连接设备**→**检查指示灯**。(注：图中无线路由器以TL-WDR7500为例。)

#### 连接网络

**宽带拨号上网**

光纤/电话线 Modem (猫)

**小区宽带上网**

网线接口

#### 连接电源

连接电源插座，按下On/Off按钮启动路由器。

电源插座

#### 连接设备

**无线连接**  
(无线名称可在路由器底部的标贴上查找)

**有线连接**

接WAN口 接1/2/3/4口

#### 检查指示灯

连接完成后，请检查路由器指示灯是否正常：

指示灯	名称	正常状态
	电源指示灯	常亮
	系统指示灯	常亮
	2.4GHz无线状态指示灯	常亮或闪烁
	5GHz无线状态指示灯	常亮或闪烁
	LAN口状态指示灯	连接计算机的接口对应指示灯常亮或闪烁
	WAN口状态指示灯	常亮或闪烁

如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。

**⚠ 警示**

- 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用路由器附带的电源适配器。
- 将设备放置在平稳的表面上。

### 2 设置路由器

#### 使用手机设置路由器

#### 创建管理员密码

设置密码

确认密码

**确定**

#### 上网设置

上网方式 宽带拨号上网

宽带账号

宽带密码

**下一步**

#### 无线设置

2.4G无线设置

无线名称 TP-LINK\_XXXX

无线密码

5G无线设置

无线名称 TP-LINK\_5G\_XXXX

无线密码

**上一步** **确定**

#### 路由器设置已完成

由于无线参数已更改，您的设备与路由器的连接已断开，请重新进行无线连接。

2.4G无线名称：TP-LINK\_XXXX  
2.4G无线密码：XXXXXXXX

5G无线名称：TP-LINK\_5G\_XXXX  
5G无线密码：XXXXXXXX

\* 使用手机连接路由器的无线信号。  
无线名称可在路由器底部的标贴上查找。

\* 路由器会给手机推送配置页面或消息通知。  
或者您也可以打开浏览器访问tplogin.cn。

\* 此处以宽带拨号上网为例。

\* 若设置完成后无法上网，请参看常见问题解答。

## 2 设置路由器

### 使用电脑设置路由器



\*打开浏览器，输入管理域名tplogin.cn

\*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

\*此处以宽带拨号上网为例。

\*点击“确定”等待配置完成。  
若设置完成后无法上网，请参看常见问题解答。

## 附录 常见问题解答

### 无法打开路由器的管理界面（tplogin.cn）怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- ◆ 请确保计算机为“自动获得IP地址”。
- ◆ 请确保计算机连接的是路由器的LAN口（标注为1/2/3/4的端口），并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- ◆ 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- ◆ 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试。
- ◆ 请更换网线、或者更换其他的计算机进行尝试。
- ◆ 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

### 如何将路由器恢复出厂设置？

在通电状态下，按住路由器后面板的“Reset”按键直到所有指示灯同时亮起后松开。

注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

### 路由器设置完成后，无法上网怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- ◆ 请确保路由器的网线连接已按照步骤“1 连接路由器”连接正确，路由器的LAN、WAN口指示灯状态均正常。
- ◆ 请检查按照本指南中“2 设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

### 手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- ◆ 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- ◆ 请确认无线路由器设置正确，无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- ◆ 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- ◆ 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。