

# 快速安装指南

## 稳压电源

TL-P1220EM/TL-P1215EM

物料清单：稳压电源、螺钉、快速安装指南  
7103504136 REV1.0.4

### 规格参数

参数项	TL-P1220EM	TL-P1215EM
AC输入	220V~50Hz	
DC输出	12VDC ±2.0A	12VDC ±1.5A
DC插头	内直径2.1毫米，外直径5.5毫米	
使用环境	工作温度：-20°C~40°C、存储温度：-40°C~70°C 工作湿度：10%~90%RH不凝结、存储湿度：5%~90%RH不凝结	
尺寸	155mmX80mmX33mm	

注意：

- 1、请在设备外部装上便于触及到的断开装置；
- 2、TL-P1220EM外部过流保护装置的最大额定电流为16A；  
TL-P1215EM外部过流保护装置的最大额定电流为16A；
- 3、建议使用线径为0.75 mm<sup>2</sup>~4mm<sup>2</sup>的电源线。
- 4、此为A级产品，在生活环境，该产品可能会造成无线电干扰。  
在这种情况下，可能需要客户对干扰采取切实可行的措施。

### 安装步骤




注意：非专业人员请勿操作。装配前，请务必确保AC线未通220V市电。请按下图所示方向安装，禁止通孔方向朝上。


①按电源内核卡扣，取出内盒。




②根据不同布线需求，选择合适的操作方式。




③将监控摄像机的DC电源线与稳压电源DC接口连接，将AC电源线与接线端子相连接，同时可将网线收纳入盒，通过螺丝将壳体固定。



④将电源内盒推入外壳，确认卡扣锁紧，  
根据需要，固定螺钉。



⑤通过壁挂孔将电源安装在合适的位置。



# 产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

## 一. 下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保换、保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

## 二. 技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 [fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn) 寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)，方便您免费下载。

## 三. TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

### 特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形、电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机、包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；若您不能出示以上证明，该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的產品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮费费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

## 四. 在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

# 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	○	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

# TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8830-630

E-mail： [fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn)

服务地址： 深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司（客服部）

邮 编： 518107

产 品 合 格 证  
已 检 验