

## 快速安装指南

### 工业以太网交换机 TL-SL2105工业级



扫一扫  
关注微信公众号  
获取更多帮助



扫一扫  
下载商云APP  
便捷管理交换机

7103505954 REV1.1.1

## 产品介绍

TP-LINK工业以太网交换机专为在恶劣的工业环境下可靠稳定的运行而设计，并提供了一套经济有效的解决方案。

TL-SL2105工业级交换机支持IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x等协议，支持10/100/1000Mbps和10/100Mbps传输，支持全双工/半双工，自动翻转MDI/MDIX，自动侦听功能。

TL-SL2105工业级交换机提供12/24/48 VDC(9.6 - 60 VDC)冗余电源输入，可同时接入三路直流电源，工作温度-40~75°C，金属壳防护等级IP30，在艰苦的工业环境中足够结实耐用。

为了在不同的工业环境应用中提供更多的用途，TL-SL2105工业级交换机可以通过面板的拨码开关开启或关闭VLAN隔离模式和WEB管理及云管理模式。

TL-SL2105工业级交换机可以方便地进行DIN导轨安装以及安装在配电箱中，DIN导轨安装和IP30的带LED指示灯的金属壳让工业以太网交换机即插即用变得简单可靠。

\*本指南所有产品图仅为示意说明，请以实际机型为准。

交换机目前具体包含型号如下：

产品型号	10/100/1000Mbps RJ45 端口	10/100Mbps RJ45 端口
TL-SL2105工业级	1	4



**警告：**在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

## 物品清单


1. 交换机
2. 导轨件 (标配, 带2个螺钉)
3. 挂墙件 (标配, 带4个螺钉)
4. 快速安装指南



**注意：**如发现配件短缺及损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

## 产品外观

### 前面板示意图



1. PWR1/2/3电源指示灯  
常亮:电源由该路输入提供  
熄灭:该路输入未提供电源
2. Link/Act端口指示灯  
常亮:端口正常连接设备  
闪烁:端口正在传输数据  
熄灭:端口未连接设备
3. 10/100/1000Mbps RJ45端口 (端口1)
4. 10/100Mbps RJ45端口 (端口2~5)
5. 散热孔
6. 接地柱
7. 电源输入P1接线端子
8. 电源输入P2接线端子
9. DC电源插座
10. 拨码开关

拨码开关	VLAN	WEB	描述
设置	ON	OFF	开启VLAN隔离模式
	OFF	ON/OFF	关闭VLAN隔离模式
	ON/OFF	ON	开启WEB管理及云管理模式
	ON/OFF	OFF	关闭WEB管理及云管理模式


### WEB管理及云管理模式

可拨动顶部拨码开关至WEB位以开启Web管理和云管理功能，支持灵活的802.1Q VLAN、端口监控、端口汇聚、QoS、带宽控制等基础网络管理功能，可轻松实现对网络的管理和维护，满足不同场景下的多种业务需求。



**注意：**  
■ 请不要试图拆卸、修理或修改设备。

### 上面板示意图




请扫描下方二维码  
查看安规符号释义：



## 产品外观


### 后面板示意图



11. 挂墙件安装孔
12. 导轨卡扣

## 产品尺寸

单位: mm(inch)




## 导轨安装




**说明：**出厂时铝合金导轨卡扣已经固定到交换机的后面板。如需重新安装导轨卡扣，请确保金属弹簧位于顶部。

1. 将DIN导轨的顶部插入金属弹簧下方的槽口中，如下图所示。



2. 将交换机迅速旋转按入DIN导轨，如下图所示位置。




**说明：**如想从DIN轨道上移除交换机，首先从顶部往下按压弹簧，然后旋转交换机并移除。

## 挂墙安装


有些应用场景，交换机挂在墙上会更方便，以下是交换机挂墙安装步骤

- 拆下交换机后板上的挂墙件。
- 按下图所示安装挂墙件到交换机上。




- 将交换机壁挂安装在墙上需要2个挂墙螺钉，挂墙螺钉如下图所示。（注：4mm<螺头直径<9mm，螺纹直径<4mm）

使用安装好挂墙件的交换机，标记2个挂墙螺钉的正确位置（如上图所示，挂墙螺钉的垂直距离应为146mm）。



- 在固定螺钉到墙体之前，请通过将螺钉插入挂墙件的一个锁孔中，确保螺钉头和柄的尺寸合适。固定螺钉到墙体时，不要将螺钉完全拧进去，需留出2毫米左右的空间，以便在墙体和螺钉之间滑动壁安装面板。
- 将螺钉固定到墙体后，将2个螺钉头穿过锁孔的大部分，然后将交换机竖着放置，如下图所示。最后拧紧2个螺钉以增加稳定性。



## 技术参数规格

参数项	TL-SL2105工业级
标准	IEEE 802.3,802.3i,802.3u,802.3ab,802.3ad,802.3x,802.1p,802.1q
端口形态	RJ45口 1GE+4FE
	PWR1 支持
	PWR2 支持
指示灯	PWR3(DC) 支持
	FAULT 不支持
	Link/ACT 支持
电源输入	DC输入电压 12/24/48 VDC (9.6-60 VDC)
	输入电流 0.3A(MAX)
	反接保护 支持
	接线端子 4针
交换机性能	存储转发 支持
	MAC地址表深度 2K
DIP	VLAN隔离 支持
	WEB开关 支持
结构	IP防护 IP30
	产品尺寸(mm) 115*70*28
	安装 导轨/壁挂
温度	工作温度 -40°C~75°C
	存储温度 -40°C~85°C
湿度	工作湿度 10%RH~90%RH，不凝结
	存储湿度 5%RH~90%RH，不凝结
认证标准_EMS	IEC/EN 61000-4-2 (ESD) ,Level 4 IEC/EN 61000-4-3 (RS) ,Level 4 IEC/EN 61000-4-4 (EFT) ,Level 4 IEC/EN 61000-4-5 (Surge) ,Level 3* IEC/EN 61000-4-6 (CS) ,Level 3 IEC/EN 61000-4-8,Level 5 IEC/EN 61000-4-9,Level 5 IEC/EN 61000-4-10,Level 5

\*备注：工业以太网交换机在浪涌（冲击）抗扰度试验中除电源口差模浪涌冲击可过3级外，其余均可通过最高级标准。

## 布线要求

- 注意：**
- 在断开模块或电线之前，请先关闭电源。
  - 请使用正确的电源电压。产品标贴上有列出正确的电源电压，不要使用大于产品标贴上规定的电压。
  - 设备电源必须由满足GB4943.1的直流电源提供。

- 注意：**
- 计算每个电源线和公共线中的最大可能电流。遵守所有电气规范，规定每个导线尺寸允许的最大电流。
  - 如果电流超过最大额定值，线路可能过热，会对设备造成严重损坏。

布线要求如下：

- 使用单独的路径布置电源和设备的线缆。如果电源线和设备接线路径必须交叉，请确保导线在交叉处垂直。**注意：**不要在同一导线管上运行信号或通信线路和电源接线。为了避免干扰，具有不同信号特性的导线应该分开布置。
- 可以使用通过导线传输的信号类型来确定哪些电线应该保持分开。经验法则是：具有相似电气特性的配线可以捆扎在一起。
- 保持输入接线和输出接线分开。
- 建议必要时将布线标记到系统中的所有设备上。

## 产品保修卡

尊敬的客户，您好！  
承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出退换、保修期限；
- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至[fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn)寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：三年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站


**特别说明：**

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

## 冗余电源输入接线

交换机提供三路冗余电源输入，接线端子的两个电源输入以及DC-JACK可以同时连接到DC电源上。如果一个或两个电源失效，剩下的电源会仍能正常为交换机供电，保证交换机维持正常的工作状态。

交换机顶板上的4针接线端子的顶部两个触点和底部两个触点用于交换机的两个DC输入。接线端子示意图如下图所示。



- 将负/正DC线插入接线端子的V- /V+端子。
- 为了防止DC电线松动，请使用小平刃螺丝刀拧紧接线端子前面的线夹螺丝。
- 将塑料端子块连接器插入位于交换机顶板上的接线端子。

**注意：**请勿将交换机DC电源口朝下，将DC电源连接到交换机输入端前，请确保DC电源电压是稳定的。

## 云管理

- 确保交换机已连接网络，可实现互联网通信。



**说明：**您也可打开浏览器访问<https://smbcloud.tp-link.com.cn/login.html>，在商用网络云平台内，依次点击项目集中管理>>设备列表>>添加设备配置。

- 扫描以下二维码，下载商云APP。



商云APP二维码

- 登录进入TP-LINK商云APP后，可通过局域网、设备ID二维码等方式添加交换机，添加成功后即可随时随地便捷管理设备。

## 本地WEB管理



**说明：**为了能登录交换机的管理界面，请将电脑的IP地址和交换机的IP地址设置在同一网段。设置电脑IP地址为10.18.18.x(“x”为1-250间任意值)，子网掩码设置为255.255.255.0。

- 普通PC使用网线正确连接交换机任意一个RJ45端口。
- 打开浏览器，在地址栏中输入默认管理地址<http://10.18.18.251>，按下回车键。



- 首次登录时，需自行设置管理员账号，依次输入用户名及密码，点击“确认”进入交换机管理界面。
- 进入交换机管理界面首页，点击左上角本公司的商标，可方便地访问本公司商用网络首页（<http://smb.tp-link.com.cn>），点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品合格证

已检验

## 声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或译译本指南部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

**TP-LINK®** 为普联技术有限公司注册商标。本指南提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本指南所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。

除非有特殊约定，本指南仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

**TP-LINK® 普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持E-mail：[smb@tp-link.com.cn](mailto:smb@tp-link.com.cn) 技术支持热线：400-8863-400