

HyFi智能无线扩展器注册说明

HyFi智能无线扩展器（简称扩展器）是HyFi智能无线路由器（简称路由器）的从属设备，只需注册一次，注册后可在同一电表下任一插座上（推荐墙插）使用，完全免配置，且拔插后无需重复注册。

注册方法如下：

1. 参照路由器说明书，完成路由器“添加新设备”或“添加扩展器”操作。
2. 将扩展器安插在与路由器相近的插座上。
3. 当扩展器指示灯开始快闪，表示扩展器开始搜索可配对路由器，请参照路由器说明书操作配对路由器和扩展器。
4. 当扩展器指示灯变为长亮，表示注册成功。可将扩展器拔出，安插到需要扩展网络的地方。



- 一次可同时添加多个扩展器
 - * 以下版本以及更低版本的HyFi智能无线路由器，一次只能添加一个扩展器。（路由器的版本号可以在路由器壳体标贴上查看）
 - TL-H18R Ver 2.0
 - TL-H29RA Ver 3.0
 - TL-H29R Ver 3.0
 - TL-H28R Ver 4.0
 - TL-H28RD Ver 1.0
- 若注册未成功（指示灯慢闪），请将扩展器重新拔插上电，并按照上述方法重新注册
- TP-LINK路由器随产品附赠说明书，也可登录官网<http://www.tp-link.com.cn>下载说明书