

快速安装指南


三频无线路由器

- 无线路由器
- 电源适配器
- 快速安装指南
- 保修卡



1 连接路由器

请按照如下步骤连接路由器：**连接网络**→**连接电源**→**连接设备**→**检查指示灯**。(注：图中无线路由器以TL-WTR9400为例。)



2 设置路由器

使用手机设置路由器



* 使用手机连接路由器的无线信号。
无线名称可在路由器底部的标贴上查找。

* 路由器会给手机推送配置页面或消息通知。
或者您也可以打开浏览器访问tplogin.cn。

* 此处以宽带拨号上网为例。

* 若设置完成后无法上网，请参看常见问题解答。

2 设置路由器

使用电脑设置路由器



附录 常见问题解答

无法打开路由器的管理界面 (tplogin.cn) 怎么办?

请分别从以下方面进行检查:

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口 (标注为1/2/3/4的端口), 并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器, 在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”, 然后单击“连接”按钮, 确认选择“从不进行拨号连接”, 单击“局域网设置”, 确认所有选项均无勾选。
- 请关闭并重新打开浏览器, 或者更换不同的浏览器 (如火狐、谷歌浏览器) 进行尝试。
- 请更换网线、或者更换其他的计算机进行尝试。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题, 请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

如何将路由器恢复出厂设置?

在通电状态下, 按住路由器后面板的“Reset”按键直到系统状态指示灯连续闪烁5次后变成常亮时松开。

注意: 恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除, 需要重新对路由器进行配置。

路由器设置完成后, 无法上网怎么办?

请分别从以下方面进行检查:

- 请确保路由器的网线连接已按照步骤“1 连接路由器”连接正确, 路由器的LAN、WAN口指示灯状态均正常。
- 请检查按照本指南中“2 设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表:

开通网络时, 网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办?

请分别从以下方面进行检查:

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态, 如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认无线路由器设置正确, 无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- 请确认进行无线连接时, 选择的无线名称和填写的无线密码正确 (注意区分大小写)。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题, 请将路由器恢复出厂设置并重新操作。