

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证

已检验

快速安装指南

PoE室外全彩有线球机



请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP！（仅中国大陆、港澳台地区可用）



扫一扫
查看安装视频



“TP-LINK安防服务”
微信公众号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）




此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
7103505263 REV.2.0.0

物品清单：


- 一台有线球机 • 一组防水套件 • 一张螺钉孔定位标贴
- 一个支架 • 配件（塑胶胀管*4、自攻螺钉*4、机制螺钉*2） • 一本快速安装指南

产品外观



IPC配合NVR工作

本产品既可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。
按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。





安装设备

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。


① 吸顶安装

- 将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶部，将设备固定在天花板上。
- 将摄像机按下图方向推入已固定的支架，推至底。
- 在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。




② 壁挂安装

- 将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。
- 将摄像机按下图方向推入已固定的支架，推至底。
- 在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。



③ 抱杆安装

- 以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。
- 将摄像机按下图方向推入已固定的支架，推至底。
- 在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。



使用APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。



- 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描相机身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

*图片仅供参考，界面以实际APP展示为准。

⊗ 常见错误安装方向



请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！



注意

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔30-35mm。
- 请选择符合IEEE 802.3af/at标准的PoE供电设备。