

TP-LINK®



TP-LINK 智能网关

TL-RU-GWP1012

- AC1200双频无线面板式AP
- 支持Zigbee协议，我司智能家居设备组网，最多支持添加48台子设备
- 支持802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持2.4G/5G双频并发，支持负载均衡
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境手动选择模式
- 支持“TP-LINK 智能家居APP”远程控制管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



产品规格

产品型号	TL-RU-GWP1012
安装方式	直接安装至国标86型网络接线暗盒中
尺寸	86*87.5*33mm
无线速率	2.4GHz : 5GHz : 867Mbps - Zigbee
端口	背面: 1个10/100M RJ45端口
天线	内置天线
指示灯	1个系统指示灯
按钮	1个FAT/FIT模式拨动开关 1个Reset按钮 1个系统功能按键
电源	标准PoE供电
整机最大功耗	5.7W
管理	- FIT AP模式: 由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 - FAT AP模式: 独立web页面管理
使用环境	- 工作温度: 0°C~40°C - 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结 - 存储温度: -40°C~70°C - 存储湿度: 5%~90%RH 不凝结
无线功能	SSID广播: 支持

	• SSID数量：8（2.4G）+8（5G）（支持中文SSID） • 网络类型：主人网络、访客网络 • 无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK • 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 • 无线MAC地址过滤：支持白名单 • VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定 • 发射功率设置：支持1dBm线性调节 • WDS功能：支持 • 无线客户端数量限制：支持 • QoS：WMM • 禁止弱信号设备接入：支持 • 剔除弱信号设备：支持
最大可关联客户端数量	• 100（2.4G）+ 100（5G）
系统管理	• 设备管理：全中文WEB管理 • 系统日志：支持 • 恢复出厂设置：支持 • 备份配置：支持 • 导入配置：支持 • 软件升级：支持 • Ping看门狗：支持
支持TL-LINK智能家居产品	• 无线智能面板开关（Zigbee单火）：TL-RU-SWA110Z、TL-RU-SWA120Z • 无线智能面板开关（Zigbee便利贴）：TL-RU-SWB210Z、TL-RU-SWB240Z • Zigbee人体感应传感器：TL-RU-SEN100Z

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。