

TP-LINK®



TP-LINK 易展路由器

TL-WDR5620千兆易展版

千兆有线网口搭配4根外置天线，性能强劲无阻；双频同时工作，2.4GHz频段速度300Mbps，5GHz频段速度867Mbps！



产品规格

协议标准	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE802.11a • IEEE802.11b • IEEE802.11g • IEEE802.11n • IEEE802.11ac • IEEE802.3 • IEEE802.3u • IEEE802.3ab
无线速率	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4GHz频段：300Mbps • 5GHz频段：867Mbps
接口	<ul style="list-style-type: none"> • 4个10/100/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
按钮	<ul style="list-style-type: none"> • Reset按钮 • 易展按键
LED	<ul style="list-style-type: none"> • SYS系统指示 • 各端口Link/Act指示
天线	<ul style="list-style-type: none"> • 2根外置2.4GHz不可拆卸全向天线 • 2根外置5GHz不可拆卸全向天线
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 230mm*144mm*37mm
网络状态	<ul style="list-style-type: none"> • 无线设置 • 访客网络设置 • WAN口网络状态 • LAN口网络状态
设备管理	<ul style="list-style-type: none"> • 设备信息

	<ul style="list-style-type: none"> • 实时网速 • 速度限制 • 上网时间管理 • 禁用设备
应用功能	<ul style="list-style-type: none"> • 无线桥接 • 访客网络 • 信号调节 • IP与MAC地址绑定 • 管理员身份限定 • AP隔离 • 虚拟服务器 • DMZ主机 • DDNS
高级功能	<ul style="list-style-type: none"> • TP-LINK ID信息 • 上网设置 • 无线设置 • LAN口设置 • 软件升级 • 修改管理员密码 • 备份和载入配置 • 重启和恢复出厂 • 系统日志
包装配件	<ul style="list-style-type: none"> • AC1200双频无线路由器 TL-WDR5620千兆易展版 • 电源适配器 • 用户手册
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：0°C 到 40°C • 存储温度：-40°C 到 70°C • 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结 • 存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。